

Auro 8 auf Jeti einstellen:

Empfängerausgang einstellen: (zb bei Rex 7A)

- **Sender und Empfänger** einschalten
- „**Menü**“
- „**Modellwahl/--modifikation**“
- „**Geräteübersicht**“
- Empfänger wählen und bestätigen
- „**Konfiguration**“
- „**Alternative Funktionen**“
- „**7./E2**“ anklicken und – „**EX-BUS**“ auswählen

retour

weiter mit der Software „**Aura Config Tool**“

- **Aura 8** mit USB Kabel verbinden und
- „**Conect**“ drücken
- unter „**Aura Tools**“
- „**Update Aura Firmware**“ anklicken und ein Update machen
- danach „**Setup**“ wählen und unter
- „**Transmitter and Receiver Setup**“
- „**Jeti**“
- „**Jeti EX Bus**“ on „**Port B**“ auswählen

- nun noch ihren **Mode** auswählen unter „**Transmitter Mode x**“

- zum Speichern - rechts unten – „**Write All to Aura**“ drücken.

Testen